

Układy UL 1958N i UL 1959N są przeznaczone do sterowania elektronicznych głowic zintegrowanych odbiorników telewizyjnych i radiowych. Charakteryzują się następującymi właściwościami:

- dużą czułością wejścia,
- niskim napięciem nasycenia wyjściowych układów sterujących,
- możliwością sterowania wskaźnikami żarowymi typu Nixi i LED przez układy wyjściowe,
- pracą bez zewnętrznej matrycy diodowej,
- przystosowaniem do pojedynczego napięcia zasilającego.


UL 1958N pełni funkcję układu podstawowego dla pierwszych czterech kanałów, a przez dołączenie dowolnej liczby UL 1959N uzyskuje się rozszerzenie ilości możliwych do wybierania kanałów o cztery na jeden układ. Układy UL 1958N i UL 1959N mogą być stosowane w innym sprzęcie elektronicznym, w którym wykorzystano przeniesienie napięciowych sygnałów sterujących.

Parametry dopuszczalne

/t_{amb} = +25°C/


Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
U _{CC}	Napięcie zasilania	V	10	36
I _{CC}	Prąd zasilania	mA		15
I ₃ ; I ₅ ; I ₇ ; I ₉	Prąd na wyjściu sterującym wskaźnik	mA		55
I ₃ ; I ₅ ; I ₇ ; I ₉	Maksymalny prąd na wyjściu wskaźnikowym przy t _{max} ≤ 2s	mA		100
t _j	Temperatura złącza	°C		+150
t _{amb}	Temperatura otoczenia w czasie pracy	°C	0	+70
t _{stg}	Temperatura przechowywania	°C	-40	+125
Rth _{j-a}	Rezystancja cieplna złącze-otoczenie	K/W		90

Układ wyprowadzeń



Opis wyprowadzeń

- 1. Masa
- 2;4;6; 8. Wejście z czujnika dotykowego
- 3;5;7; 9. Wyjście wskaźnikowe
- 10. Wyjście do licznika kołowego
- 11. Wyjście napięcia warikapowego do głowicy
- 12,13,14,15. Wejście napięcia warikapowego z programatora
- 16. Zasilanie
- 17. Wejście układu blokady tylko UL 1958N
- 17. Wejście licznika kołowego tylko UL 1959N
- 18. Wejście impulsów przełączania sekwencyjnego



Schemat blokowy


(*oznacza element, który jest w układzie UL 1958N, a który nie występuje w układzie UL 1959N)

Parametry charakterystyczne

/t_{amb} = +25°C; U_{CC} = 30 V/

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru Uwagi	
			min	typ	max		
I _{CC}	Prąd zasilania	mA	4,5	7,0	9,5	przy włączonej sekcji	
			2,9	5,0	8,5	przy wyłączonych sekcjach	
U ₁₈	Napięcie na wyprowadzeniu 18	V	3,25	3,7	4,2	podczas przełączania sekcji	R _k =2,7kΩ
			2,6	2,9	3,2	po przełączeniu sekcji	
U _{sat3,5,7,9}	Napięcie nasycenia tranzystorów sterujących wskaźnikami	V		0,8	1,5	R _L =1 kΩ	patrz na schemat aplikacyjny
		mV		30	60	R _L =30 kΩ	

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru Uwagi
			min	typ	max	
$U_{BR\ 3,5,7,9}$	Napięcie przebicia tranzystorów sterujących wskaźnikami	V	60			$I_{CE}=100\ \mu A$
			50			$I_{CE}=5\ \mu A$
$U_{12,13,14,15}$	Zakres napięć programujących	V	0,3		$U_{CC}-2$	
$I_{I12,13,14,15}$	Prąd wejściowy	nA		150	300	
$U_{12}-U_{11}$	Napięcia różnicowe pomiędzy poszczególnym wejściem programującym i wyjściem napięcia warikapowego do głowicy	mV			± 100	
$U_{13}-U_{11}$					± 100	
$U_{14}-U_{11}$					± 100	
$U_{15}-U_{11}$					± 100	
$I_I\ 2,4,6,8$	Prąd wejściowy wzmacniacza czujnikowego	nA	20	80	200	
U_{OT}	Dryft temperaturowy napięcia wyjściowego do głowicy	mV			5	$t_{amb}=+20 + +50^{\circ}C$
U_{I18}	Amplituda impulsu przełączającego	V _{pp}		15		przy załączeniu pierwszej sekcji
t_{18}	Czas trwania impulsu przełączającego	μs	70			
t_r	Czas narastania impulsu przełączającego	μs			1	
t_{18}	Czas trwania impulsu przełączającego	μs		2,5		przy przełączaniu kolejnych sekcji
U_Z	Napięcie przebicia diody Zenera	V	34		39	I_{16} dla 30 V $\pm 3\ mA$



Schemat aplikacyjny